

Сетевой видеорегистратор S-5040

Паспорт (Zavio, Тайвань)

Назначение

Сетевой IP-видеорегистратор S-5040 – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для хранения видеоданных, полученных с IP-камер. Программное обеспечение регистратора позволяет осуществлять как просмотр живого видео, так и управление настройками камеры. Регистратор предназначен для работы с IP-камерами Zavio, поддерживается весь модельный ряд. Такие регистраторы находят себе широкое применение – от малых офисов и частных домов, до крупных производственных организаций.



Особенности

Создание рабочего места. Видеорегистратор имеет HDMI видеовыход, и USB порты для подключения периферийных устройств, что позволяет создать на его базе рабочее место оператора, не прибегая к установке ПЭВМ.

Защита от вирусов и несанкционированного доступа. Благодаря тому, что операционной системой сетевого видеорегистратора является Linux, он устойчив к вирусным атакам и действию вредоносного программного обеспечения. Помимо этого, регистратор позволяет разграничивать права и вовсе ограничивать доступ к информации, хранящейся на нём.

RS-485. Поддержка протоколов Pelco-P и Pelco-D позволяет управлять поворотными камерами и подключать устройства по протоколу RS-485.

Удалённый доступ. CMS производителя Zavio поддерживает объединение регистраторов в одну систему (до 16 устройств). Поддержка удаленного доступа через web-интерфейс, доступны клиентские приложения для iOS И Android (iPhone, iPad, Android-устройства).

Тревожные входы. Возможность подключения тревожных извещателей (4 тревожных входа и 1 тревожный выход)

Особенности ПО. Упрощенная первичная настройка и автоматическая установка камер, система контроля потоков, запись по расписанию, событиям, детекторам и тревоге; система просмотра, поиска, экспорта и резервного копирования событий и видео; управление настройками записи и резервное копирование через сеть; простой доступ к устройству через веб-браузер или мобильный клиент.

Технические характеристики

Модель	S-5040
Количество каналов	4
Видеовыход	HDMI или VGA
Разрешение видеовыхода	До 1920x1080
Декодирование	До 120к/с при 1080p(H.264)
Операционная система	На базе ОС Linux
Сжатие	H.264
Отсеки жестких дисков	2 x 3.5" SATA
Ёмкость жестких дисков	Поддерживаются модели ёмкостью до 4 Tb
Ethernet-порты	1x10/100/1000 Мбит/с(LAN), 1x10/100 Мбит/с(WAN)
Внешние порты	2 x USB 2.0
Тревожные входы	4 тревожных входа, 1 тревожный выход
RS-485	1, Pelco-D, Pelco-P
Аудио	Двухстороннее, RCАx2
Напряжение	12V BC (блок питания в комплекте)
Энергопотребление	60Вт
Габариты (В x Ш x Г)	303 x 59 x 226 мм
Масса (без жестких дисков)	3.0 кг
Рабочая температура (с жесткими дисками)	0° C ~ 50°С
Рабочая влажность	10% ~ 95%
Удаленный клиент	Веб-интерфейс, Android и iOS приложения, CMS
ОС удаленного клиента	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Платформа мобильного клиента	iPhone, iPad, Android
Поддержка русского языка	Есть

Правила и условия монтажа и подключения

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

- 1) Распаковать устройство.
- 2) Свериться со списком совместимых жестких дисков и установить их в соответствии с руководством по эксплуатации. Для получения оптимальной производительности устанавливайте диски одной модели.
- 3) Подключите устройство, камеры и маршрутизатор/коммутатор. Если Вам необходимо просматривать видео через Интернет, пожалуйста, подключитесь к маршрутизатору со связью с Интернетом.
- 4) Подключите монитор. Возможно подключение мониторов как VGA, так и HDMI.
- 5) Подключите питание, после подключения к источнику питания, нажмите кнопку включения.
- 6) Установить параметры устройства с помощью стартового меню.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация видеорегистратора в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеорегистратора, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеорегистратора на наклонные поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеорегистратора от пыли и грязи, проверку правильности установок, качества кабельных соединений и подключений разъемов.

При обнаружении неисправностей видеорегистратор должен быть передан в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект поставки входят:

- видеорегистратор, блок питания;
- монтажные принадлежности;
- паспорт, гарантийный талон, компакт-диск

Изготовитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеорегистратор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеорегистратора допускается при температуре окружающего воздуха от 0°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Видеорегистратор в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеорегистратора при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед установкой устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) Если видеорегистратор не включается, проверьте наличие питания в сети, исправность блока питания и правильность подключения видеорегистратора
- 2) Если видеорегистратор не определяется в локальной сети или не обнаруживает сетевые камеры, проверьте ваше сетевое подключение, сетевые настройки и исправность работы сетевого оборудования.
- 3) Если жесткий диск, установленный в видеорегистратор, не определяется, проверьте правильность установки и наличие модели жесткого диска в списке совместимого оборудования.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: **Zavio Inc. 2F, No.13, R&D Rd. II, ScienceBased Industrial Park, 30076 Hsinchu, Taiwan.**

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата изготовления:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)