

Видеокамера сетевая DH-IPC-EB5500P

Паспорт

Назначение

Сетевая видеокамера DH-IPC-EB5500P – это профессиональная высокопроизводительная антивандальная камера для ведения дневной и ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Особенности

Высокое разрешение Камера позволяет производить запись до 12 кадров/сек с разрешением 5MEGA (2560x1920).

Объектив Fish-Eye Объектив с углом обзора 185 градусов позволяет полностью контролировать одной камерой помещение.

PoE Поддержка технологии питания через сеть Ethernet.

Запись на внутреннее устройство хранения В камеру можно установить Micro SD/SDHC карту памяти. Это позволяет использовать её как мобильное записывающее устройство, не зависящее от стационарного хранилища архива.

Встроенный микрофон для осуществления аудиоконтроля.



Технические характеристики

Датчик изображения	1/3" 5Megaapixel progressive scan CMOS
Объектив	Фокусное расстояние 1.42мм, F2.6
Угол обзора	185°
Минимальная светочувствительность	0.01 Лк/F2.6 (цвет.), 0.001 Лк/F2.6 (ч/б)
Максимальное разрешение	5MEGA (2560 x 1920), до 12к/с
Сжатие изображения	MJPEG, H.264
Ethernet	10/100Base-T
Аудио	Встроенный микрофон (G.711a/G.711u/PCM)
Поддержка карт памяти	Micro SD (max 128Gb)
Потоковое видео	Одновременно 2 потока MJPEG, H.264; управляемые частота кадров и полоса пропускания; поддержка Unicast и Multicast, RTSP
Тревожные входы/выходы	нет
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты корпуса	IK10
Потребляемая мощность	<6W
Электропитание	PoE (EEE 802.3af), 12VDC
Рабочая температура	-30°C~+60°C,
Поддерживаемые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour
Габаритные размеры	110 x 54мм
Масса	250г

Правила и условия монтажа и подключения

- 1) С помощью монтажных материалов из комплекта прикрепите камеру к поверхности
- 2) Отрегулируйте положение объектива
- 3) Подключите сетевой кабель и закройте камеру
- 4) Подключите камеру к коммутатору с поддержкой технологии PoE
- 5) Настройте камеру с помощью поставляемого в комплекте ПО



ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Устанавливайте видеокамеру в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода шнуров из корпуса.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Монтажные материалы 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Правила и условия хранения и транспортировки

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует питание	Неисправность питания	Проверьте исправность блока питания, кабеля
Отсутствует подключение к сети	Сетевое оборудование	Проверьте коммутатор
	Сетевые настройки	Проверьте настройки сети

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.

(Месяц)

(Год)

Отметка о продаже

(дата)