

Видеокамера TCAM-570C-XS2813T (Паспорт) (Truen, Южная Корея)

Назначение

TRUEN TCAM-570C-XS2813T – это профессиональная, высокопроизводительная купольная сетевая PTZ камера. Допускается эксплуатация камеры в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Особенности

Оптическое 28x-увеличение в сочетании с **высоким разрешением 1.3Megaapixel 1280x720** позволяет различать мелкие детали наблюдаемого объекта на большом расстоянии.

Аналоговый видеовыход Камера имеет дополнительный аналоговый видеовыход для подключения её напрямую к аналоговому монитору.

Режим день-ночь Камера имеет встроенный механический ИК-фильтр.

WDR – расширенный динамический диапазон позволяет получить высокое качество изображения камеры в сложных световых условиях.

DNR – функция подавления шума.

AntiFoggy – технология, повышающая качество изображения при работе в тумане.

Двусторонняя аудиосвязь Поддержка дуплексной аудиосвязи (G.711 / AAC), линейный вход и линейный выход

Поддержка большинства IT-функций. Камера способна выполнять ряд актуальных задач, таких как: цифровое распознавание движения; Web-сервер, SMTP, FTP и PTZ-предустановки; цифровое увеличение; шифрование передаваемой информации (HTTPS).



Технические характеристики

Датчик изображения	1/4" Sony Super HAD Color
Разрешение	1.3Megaapixel 1280x720
Объектив	Трансфокатор x28, f=3,5 - 98 мм
Функция день-ночь	Механический ИК-фильтр
Минимальная светосила	1Lx(цвет) / 0,25Lx(ч/б) 50
Частота кадров	30 кадр/с
Сжатие изображения	H.264, Motion JPEG
RS-485	Да
Аудио	1 аудиовыход Сжатие: G.711, AAC
Потоковое видео	Одновременно 2 потока MJPEG и H.264; управляемые частота кадров/сек и полоса пропускания; поддержка Multicast, RTSP (протокол передачи данных реального времени)
Безопасность	Многопользовательский равноуровневый доступ с защитой паролем, HTTPS шифрование
Тревожные входы/выходы	Тревожный вход x2 Тревожный выход x2
Разъёмы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T (с поддержкой PoE); разъём питания DC12V; аудиовыход; клеммные колодки для 2 тревожных входов, 2 выходов и RS-485; кнопка сброса; слот для карты памяти MicroSD/SDHC; аналоговый видеовыход
Электропитание	12 V DC, 1.8 A, PoE
Условия эксплуатации	-30 ~ 60 °C IP67
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP,DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS
Габаритные размеры	Ø185x193.5(В)мм
Масса	~3060 г

Правила и условия монтажа и подключения

- 1) Установите камеру на вертикальной или горизонтальной поверхности, используя соответствующий кронштейн.
- 2) Подключите камеру к локальной сети при помощи сетевого кабеля.
- 3) Подключите к камере блок питания, если не используется питание PoE.
- 4) Дождитесь загрузки и настройте камеру, используя поставляемое в комплекте программное обеспечение.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by



Правила и условия безопасной эксплуатации

- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Устанавливайте видеокамеру в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода шнуров из корпуса.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Монтажные материалы 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Правила и условия хранения и транспортировки

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует питание	Неисправность питания	Проверьте исправность блока питания, кабеля
	Отсутствие питания PoE	Проверьте коммутатор
Отсутствует подключение к сети	Сетевое оборудование	Проверьте коммутатор
	Сетевые настройки	Проверьте настройки сети

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: **Truen Co., Ltd. 1309ho, Woolim E-Biz center 1cha, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, Korea**

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ОДО «Сфератрэйд», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.

(Месяц)

(Год)

Отметка о продаже

(дата)